

# CASA



CASA CC60s  
Avec boîtier ouvert

CASA C8



CASA W80  
Avec boîtier ouvert



CASA C6



CASA W60  
Avec boîtier ouvert



CASA W80



Un excellent son quadral, discrètement emballé dans une enceinte de plafond ou murale : la série CASA s'intègre parfaitement dans votre espace de vie. Ces convertisseurs de son silencieux sont parfaitement adaptés à la musique de fond ou comme haut-parleurs d'effet en mode surround. CASA est disponible en tant qu'enceinte pour montage au plafond (encastrée au plafond) ou murale (encastrée au mur). En fonction du matériau, différents kits de montage sont disponibles.

Les haut-parleurs encastrables CASA sont équipés d'un tweeter orientable et réglable (+/- 3 dB) pour une adaptation individuelle à l'espace de vie. Différents accessoires sont disponibles pour les haut-parleurs de la série CASA, y compris des cadres d'installation spéciaux pour les parois en tôle et en pierre, des boîtiers carrés (C6 et C8), etc.

Les modèles W60/W80 sont également disponibles en version W60B/W80B avec boîtier fermé.

CASA	C6	C8	W60 (B)	W80 (B)	CC 60s
Type	2-voies ouvert	2-voies ouvert	2-voies ouvert*	2-voies ouvert*	2-voies ouvert
Puissance Nom./Mus. (W)	50/80	90/130	50/80	90/130	100/130
Réponse en fréquence (Hz)	50...30,000	40...30,000	50...30,000	40...30,000	40...30,000
Sensibilité (dB/1W/1m)	87	89	87	89	88
Impédance	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Haut-parleurs	Ø 25 mm dôme alu. Médium/Woofers	Ø 25 mm dôme alu. Ø 210 mm Tit-PP	Ø 25 mm dôme alu. Ø 180 mm Tit-PP	Ø 25 mm dôme alu. Ø 210 mm Tit-PP	Ø 25 mm dôme alu. 2x Ø 210 mm Tit-PP
Dimensions (HxLxP) en cm	Ø 24.6 x 10.3	Ø 29 x 12.3	32.2 x 23.6 x 10.7	37.1 x 27.1 x 11.3	23,4 x 40,8 x 8,8
Encastrement en cm	Ø 23	Ø 24.2	27.2 x 18.7	32.5 x 22.2	37 x 19,9
Cache	magnétique	magnétique	magnétique	magnétique	magnétique
Finition	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
			* fermé pour W60B	* fermé pour W80B	

# CASA

## TECHNIQUE SERIE CASA

- Tweeter pivotant
- Calotte en aluminium
- Tweeter réglable +/- 3 dB
- Membrane TT-PP comme dans RHODIUM, CHROMIUM STYLE
- Bornes dorées à poussoir
- Boîtier magnétique
- Gabarits et cadres métalliques en option pour l'installation
- 8 Ohm, permettant d'utiliser 2 pièces en parallèle
- **Ne convient pas aux pièces humides**

## ACCESSOIRES SERIE CASA

- CASA C 8SG = boîtier carré pour C8
- CASA C 6SG = boîtier carré pour C6
- CASA CT 8 = Gabarit alu pour C8
- CASA CT 6 = Gabarit alu pour C6
- CASA MW80 = cadre de montage métallique pour W80/W80B
- CASA MW60 = cadre de montage métallique pour W60/W60B
- CASA WT80 = gabarit alu pour W80/W80B
- CASA WT60 = Gabarit alu pour W60/W60B



Tweeter orientable et réglable



Bornes dorées à poussoir



Cadre d'installation en métal



Gabarit avec ruban alu



CASA C8

CASA C6

CASA W80B

Avec boîtier fermé

CASA W60

Avec boîtier ouvert

CASA W80

Avec boîtier ouvert

CASA CC60 S

Arrière