

Un amplificateur stéréo solidement construit avec des composants de qualité audiophile incluant notamment une puce Wolfson Micro WM8761 DAC. Connue pour sa puissance de sortie en douceur, cet ampli a été l'un des premiers dans sa catégorie de prix à intégrer un DAC, une caractéristique habituellement exclusive aux modèles beaucoup plus chers. Cette technologie permet un traitement de signal rapide et précis résultant en un étage sonore stéréo bien équilibré, ouvert et précis. Le circuit compact en 'accès direct' assure un trajet du signal très court. Disponible en finition argent ou noir.



### FONCTIONALITES PRINCIPALES

#### ENTREES :

4 entrées analogiques RCA pour CD, lecteur réseau, TV et Aux répondant à tous les besoins d'entrée potentiels. Plus un préamplificateur phono pour une platine disque avec une cellule à aimant mobile.

PLUS une entrée jack 3.5 mm sur la face avant pour un lecteur MP3 ou toute source sonore portable.

Entrées numériques COAX et Optique permettant de connecter deux sources numériques.



#### SORTIES :

Fiches banane en laiton avec bornes en plastique à vis et écrous filetés pour le raccordement de fils nus des enceintes.

Sortie ligne pour connexion d'un amplificateur externe ou d'enceintes actives.

Prise jack 6.35 mm sur la face avant pour casque audio.

### CARACTERISTIQUES

Puissance de sortie RMS	40 W à 8 Ω, 2 canaux alimentés, 1 kHz, THD 0.8 % (IEC) 50 W à 4 Ω, 2 canaux alimentés, 1 kHz, THD 0.8 % (IEC)
Puissance dynamique	150 W
Distorsion harmonique totale (THD)	0.08 % (1 kHz 1 W)
Facteur d'amortissement	60 (1 kHz)
Sensibilité d'entrée / Impédance	250 mV / 57 kΩ (LIGNE) 6.5 mV / 47 kΩ (PHONO)
Niveau de sortie / Impédance	250 mV / 47 kΩ (SORTIE LIGNE)
Surcharge phono	60 mV (MM 1 kHz 0.5 %)
Bande passante	20 Hz - 50 kHz / +1 dB -3 dB (LIGNE)
Contrôle tonalité	+14 dB, -14 dB, 100 Hz (GRAVE) +14 dB, -14 dB, 10 kHz (AIGU) +0 dB, -14 dB (BALANCE)
Rapport signal/bruit	> 85 dB (LIGNE, IHF -A), 61dB (PHONO, IHF -A)
Impédance de sortie	4 Ω, 8 Ω, 16 Ω
Sorties numériques	OPTIQUE 1 (arrière), COAXIAL 1 (arrière)
Convertisseur numérique/analogique	Wolfson Micro WM8761, taux d'échantillonnage jusqu'à 24 bits/192 kHz
Entrées analogiques	PHONO/CD/LECTEUR RESEAU/AUX/TV (arrière), LIGNE (avant)
Sorties analogiques	REC OUT
Casques	1 x 6.35 mm (avant)
Alimentation secteur	AC 230 V, 50/60 Hz, transformateur toroïdal qualité audio
Consommation électrique	Max 250 W
Dimensions	(LxHxP) : 430 x 80 x 283 mm
Poids	6.3 kg

**Distribué en France par Conceptas**

[www.conceptas.fr](http://www.conceptas.fr)

Email : [contact@conceptas.fr](mailto:contact@conceptas.fr)

Contact Commercial : +33 6 07 72 73 18