

Le lecteur réseau WLD+211T est un appareil audio autonome qui peut être ajouté à votre système hi-fi existant, de la même manière qu'un tuner radio traditionnel, sauf qu'il comporte toutes les technologies de pointe nécessaires pour s'intégrer avec votre système de stockage de musique numérique. Une fois connecté à votre routeur sur votre réseau domestique (via une connexion Wi-Fi ou câble Ethernet), il vous donnera accès à plus de 16.000 stations radio numériques sur internet ainsi qu'au service de streaming sous abonnement **SPOTIFY CONNECT**. Enfin, vous pouvez écouter tous les morceaux de musique stockés sur votre ordinateur ou votre disque dur en réseau (NAS) en 'streamant' directement sur l'appareil. Le WLD+211T inclut aussi notre DSP **Sound Shaper**, conçu spécialement pour délivrer la meilleure restitution des fichiers de musique compressée, incluant les diffusions compressées depuis la radio et Spotify. Les informations des radios et les pochettes d'album sont affichées en couleur sur son écran TFT. En plus de la télécommande fournie, si vous possédez un appareil Android ou Apple iOS vous pouvez télécharger gratuitement l'app de contrôle UNDOK, qui vous permet de parcourir toute votre musique depuis la paume de votre main. Disponible en finition argent ou noire.



### FONCTIONNALITES PRINCIPALES

- Contenu sur demande des émissions et podcasts des radio Internet en direct
- Streaming musique DLNA avec listes de lecture
- Service d'abonnement streaming Spotify Connect.
- Connexion Wi-Fi (802.11b/g) & Ethernet (bouton sécurité WPS pour une installation sans tracas).
- Support du FLAC et WAV jusqu'à 24/48, AAC/AAC+, MP3, Real- Audio, WMA (DRM)
- Lecture audio depuis USB

- Afficheur LCD graphique 128 x 64
- Télécommande infrarouge complète en luxueux aluminium brossé qui pilote aussi le CD et l'amp
- Récepteur FM, DAB ou DAB+
- Sortie analogique stéréo RCA
- Sortie optique
- Pilotable depuis un iPhone ou un iPod Touch avec l'app de contrôle UNDOK
- Disponible en finition noire ou argent

### CARACTERISTIQUES

<b>Distorsion harmonique totale (THD)</b>	0.02 % (1 kHz 1 W)
<b>Bande passante</b>	20Hz-20KHz, +/-3dB
<b>Rapport signal/bruit</b>	>83dB (A)
<b>Sortie numérique</b>	Connexion optique TOSLINK, connexion COAXIALE
<b>Sortie analogique</b>	Connexions RCA/phono stéréo gauche & droite
<b>Tuner</b>	DAB (Band 3) DAB+ avec codec AAC+ additionnel FM Radio Internet (nécessite une connexion internet)
<b>Fréquences radio</b>	FM 87.5 – 108 MHz DAB 174.928 - 239.200 MHz
<b>Connexion réseau</b>	Wi-Fi 802.11b/g – WEP, TKIP, WPA, WPA2, sécurité WPS Connecteur Ethernet RJ 45
<b>USB</b>	Lecture audio depuis USB (le port USB n'est PAS compatible Apple)
<b>Plug'n Play universel</b>	Support total UPnP. Compatible Windows Media Player. Totalemment compatible DLNA. Compatibilité Apple avec une application DLNA. Compatible Windows Media Audio et listes de lecture iTunes.
<b>Streaming musique</b>	FLAC 1.5 mbit/s jusqu'à 24-bits/48k WAV 1.5 mbit/s jusqu'à 24-bits/48k AAC jusqu'à 576 kbit/s MP3 jusqu'à 320 kbit/s WMA jusqu'à 384 kbit/s RealAudio jusqu'à 96 kbit/s Compatible SPOTIFY CONNECT
<b>App de contrôle</b>	App UNDOK de Frontier Silicon disponible dans l'app store. App Spotify pour les fonctionnalités SPOTIFY CONNECT.
<b>Télécommande</b>	Télécommande en aluminium brossé qui pilote aussi l'amplificateur SAP201V et le lecteur CD CDD201V de M&J.
<b>Alimentation secteur</b>	AC 230V, 50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	Max 12W
<b>Dimensions</b>	(LxHxP) : 430 x 80 x 283 mm
<b>Poids</b>	6.3 kg

**Distribué en France par Conceptas ([www.conceptas.fr](http://www.conceptas.fr)) ▫ Email : [contact@conceptas.fr](mailto:contact@conceptas.fr)**

**Contact Commercial : +33 6 07 72 73 18**