



Brochure | VR-100+ MKII

COULEURS | Argent & Noir saphir



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (sous 4 Ohm)	2 x 50 Watt RMS
Puissance (sous 8 Ohm)	2 x 40 Watt RMS
Réponse en fréquence :	10 Hz - 26 KHz
Rapport signal/bruit :	> 80 dB
Séparation des canaux :	> 60 dB
Distorsion harmonique totale :	< 0,05% (@1 Watt)
Contrôle de tonalité :	Grave aigu \pm 14 dB
Bande passante DAB+ :	174.928 - 239.200 MHz
Bande passante FM :	FM 87,5 - 108 MHz
Présélections :	20 (10 stations par tuner)
Réseau :	Récepteur Bluetooth Connexion antenne

Entrées analogiques :	5x (Cinch), 300 mV
Entrée phono :	1x (Cinch), 5 mV
Entrées numériques :	1x optique (S/PDIF®) 1x coaxiale (Cinch)
Sortie casque :	1x 3,5 mm
Sortie analogique :	1x Rec-Out
Alimentation secteur :	AC 230 V/ ~50 Hz
Consommation en fonction :	250 Watt (max.)
Consommation en veille :	0,4 Watt
Dimensions (L H P) :	440 x 80 x 280 mm
Poids :	7,8 kg
Télécommande fournie :	RC-100

Distribué en France par ConceptAs



WWW.AUDIOBLOCK.COM

Audioblock GmbH
Auf der Striepe 3a | 27798 Hude
Tel.: 04484 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com

Web : ww.conceptas.fr
Email : contact@conceptas.fr
Tél. : +33 6 07 72 63 18

